

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Радиостанция Аргут А-11



Радиостанция Аргут А-11

Компактная радиостанция со встроенной антенной и Bluetooth-гарнитурой в комплекте. Радиостанция выполнена в небольшом корпусе и удобна для скрытого ношения. Оптимальный выбор для радиосвязи на небольшом расстоянии, в пределах одного помещения, когда нужно, чтобы руки были свободными.

Радиостанция работает в дециметровом диапазоне 400-470 МГц, который отлично подходит для использования в условиях плотной городской застройки, многоэтажных домов, мостов и туннелей

Радиостанция имеет небольшие габариты 140*49*20 мм и малый вес - всего 105 гр, поэтому она удобно располагается в ладони и не занимает много места при ношении в кармане. Эта модель хорошо зарекомендовала себя в использовании работниками гостинично-ресторанного бизнеса. Также модель активно применяют для связи горнолыжники и страйкболисты.

Параметр	Значение
Рабочий диапазон частот, МГц	400-470
Частотный диапазон	UHF
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт	2
Тип радиointерфейса	Аналоговый
Количество каналов	16
Шаг сетки частот, кГц	12,5 и 25,0
Входное сопротивление антенны, Ом	50
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	55x145x29
Масса, г	105
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion (встроенная)
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч	1200
Номинальное напряжение питания, В	3,7
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С	от -20 до +55
Приёмник	
Тип	Прямого преобразования
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,2 мкВ или -101 дБм
Избирательность по соседнему каналу, дБ	60
Интермодуляционная избирательность, дБ	60
Подавление побочных каналов приёма, дБ	70
Номинальная выходная мощность, Вт	0,5
Коэффициент нелинейных искажений, %	3
Передатчик	
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях ($N \cdot 10^{-6}$)	3
Мощность несущей, Вт	0,5 (низкая) 2,0 (высокая)

Максимальная девиация частоты, кГц	2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений, %	5

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01