

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Кабелеискатель "Успех КБИ-106"



## Кабелеискатель "Успех КБИ-106"

### Назначение

Определение местоположения и глубины залегания кабельных линий (на глубине до 6 м).

### Рекомендуемые области применения

- Электросети
- Строительно-монтажные организации

| Приемник "АП-014"                   |                                                     |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| ПАРАМЕТР                            | ДАТЧИКИ                                             |        |
|                                     | ЭМД-247                                             | АД-227 |
| Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика |        |

|                                                                                     |                                                                                                        |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Частоты переключаемых полосовых фильтров                                            | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50...60 Гц /100 Гц /512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц. | Не переключаемый диапазон 0,31... 2,00 кГц. |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон)                                               | 0,05...2,00 кГц                                                                                        | 0,31...2,00 кГц                             |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB                                                                                                 |                                             |
| Визуальная индикация                                                                | Светодиодная шкала – 7 значений.                                                                       |                                             |
| Звуковая индикация                                                                  | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал.                             |                                             |
|                                                                                     | Головные телефоны - синтезированный звук ЧМ.                                                           |                                             |
|                                                                                     | Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ.                                                       |                                             |
| Питание                                                                             | Напряжение 1.8...4В. – щелочные батарейки «тип АА» 1,5В 2 шт.                                          |                                             |
| Время непрерывной работы, не менее                                                  | 8 часов. При отрицательной температуре время работы сокращается                                        |                                             |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации                    | -30°C...+60°C                                                                                          |                                             |
| Точность определения трассы, м                                                      | ±0,3                                                                                                   |                                             |
| Класс защиты от внешних воздействий                                                 | IP54                                                                                                   |                                             |
| Габаритные размеры электронного блока                                               | 145×70×24 мм                                                                                           |                                             |
| Масса электронного блока, не более                                                  | 0,15 кг                                                                                                |                                             |

| Электромагнитный датчик "ЭМД-247" |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип преобразователя               | резонансная ферритовая магнитная антенна                  |
| Частота резонанса                 | 50...60 Гц / 100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания                       | от приемника                                              |
| Коммутация резонанса              | принудительная (управляется приемником)                   |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**