

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## Fluke 902



Fluke 902 – это универсальные токовые клещи, которые предлагают пользователю максимальный набор функций в серии. Токоизмерительные клещи Fluke 902 будут полезны не только специалисту-электрику, но и строителям, специалистам в области ЖКХ, и техникам, занимающимся монтажом и обслуживанием систем отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

Этот портативный прибор позволит вам заменить собой целый набор инструментов для повседневной работы. Fluke 902 позволяет определить все основные параметры электрической сети, среди которых сила тока, напряжение, сопротивление, ёмкость и целостность сети. С его помощью вы также сможете измерять температуру, при помощи термопары типа "K" и встроенного датчика температуры DMM 80BK. Последний поможет также измерить температуру дымовых газов.

Токовые клещи Fluke 902 способны измерять напряжение как постоянного, так и переменного тока в диапазоне 600 В, силу переменного тока от 0 до 600 А. Устройство измеряет истинные среднеквадратические значения TRUE RMS.

Отличительной особенностью Fluke 902 является возможность измерения сверхмалых токов в диапазоне от 0 до 22 мкА, что очень полезно при повседневной работе с системами кондиционирования, вентиляции или отопления. Кроме этого, вы можете определять сопротивление сети в диапазоне 0-999 и 0-9999 Ом, измерять ёмкость конденсаторов от 1 до 100 и от 100 до 1000 мкФ, и прозванивать цепь на целостность (разрыв до 30 Ом). Температурный датчик позволит вам определять температуры от -10°C до +400°C.

Fluke 902 имеет эргономичную форму, обеспечивающую удобство работы одной рукой. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются результаты измерений. Для удобства работы имеются функции подсветки дисплея, удержания измерений на экране, отображения минимума, максимума и среднего значения и функция захвата граничного значения. При достижении нового пикового значения прозвучит звуковой сигнал. Функция автоматического отключения выключит прибор, если в течение 20 минут не будет нажата ни одна кнопка. Это позволит максимально продлить срок службы аккумуляторных батарей, и ваши токовые клещи Fluke 902 будут всегда готовы к работе.

| Fluke 902                    |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Переменный ток</b>        |                                                     |
| <b>Диапазон</b>              | 0 – 600.0 А                                         |
| <b>Точность</b>              | 2.0% ± 5 отсчетов (50/60 Гц)                        |
| <b>Переменное напряжение</b> |                                                     |
| <b>Диапазон</b>              | 0 – 600.0 В                                         |
| <b>Точность</b>              | 1% ± 5 отсчетов (50/60 Гц)                          |
| <b>Постоянный ток</b>        |                                                     |
| <b>Диапазон</b>              | 0 - 200.0 мкА                                       |
| <b>Точность</b>              | 1.0% ± 5 отсчетов                                   |
| <b>Постоянное напряжение</b> |                                                     |
| <b>Диапазон</b>              | 0 – 600.0 В                                         |
| <b>Точность</b>              | 1% ± 5 отсчетов                                     |
| <b>Сопротивление</b>         |                                                     |
| <b>Диапазон</b>              | 0 – 9999 Ом                                         |
| <b>Точность</b>              | 1,5% ± 5 отсчетов                                   |
| <b>Емкость</b>               |                                                     |
| <b>Диапазон</b>              | 1-1000 мкФ                                          |
| <b>Точность</b>              | 1,9% ± 2 отсчета                                    |
| <b>Целостность</b>           | = 30 Ом                                             |
| <b>Вес</b>                   | 1,5 фунта (0,7 кг)                                  |
| <b>Размеры</b>               | 10,75" x 4,25" x 2,44" (27,3 см x 10,8 см x 6,2 см) |
| <b>Тип элемента питания</b>  | (2) щелочных батареи AA                             |

**Стандартная комплектация:** Щелочные батареи AA (2), руководство пользователя с информацией по безопасности, мягкий футляр для переноски, набор тестовых проводов TL75 (1 пара), встроенный датчик температуры DMM 80BK (1).

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**