

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИ-30 (до 30 А)



Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИ-30 (до 30 А)

Вольтамперфазометр РС-30 является одним из основных приборов для снятия векторных диаграмм и настройки РЗиА специалистами релейных служб, а также используется для проверки групп учёта и измерения параметров сети. Работа прибора по схемам включения «Звезда», «Треугольник» и «2-х фазная» (изолированная) делает его универсальным для проведения измерений в энергетике, энергонадзоре, связи, на железных дорогах, предприятиях ЖКХ и других отраслях.

Три вида клещей разных диапазонов (в зависимости от выбранной комплектации) позволяют производить измерение тока от 0,03 А до 3 кА. Подключение токоизмерительных клещей выполнено с помощью быстро-разборного Push-Pull соединения. Вольтамперфазометр РС-30 снабжён магнитными держателями, что позволяет, при необходимости, оперативно крепить прибор на стальные поверхности, в том числе с лакокрасочными покрытиями. В комплект включены КТИ-30 – токоизмерительные клещи, поставляемые в комплекте с

вольтамперфазометром РС-30. Они позволяют проводить измерение тока от 0,03 до 30А. Их подключение осуществляется при помощи быстро-разборного Push-Pull соединения. Данный вид комплектующих можно приобрести отдельно. В этом случае необходима их обязательная калибровка совместно с ранее купленным прибором РС-30.

Технические характеристики РС-30 с клещами КТИ-30 (до 30 А)

Измерение напряжения переменного тока Диапазон измерений действующего значения напряжения переменного тока, В	10,00 ... 700,0
Измерение напряжения постоянного тока Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	10,00 ... 700,0
Измерение силы переменного тока Диапазон измерений действующего значения переменного тока, А: - с датчиком токоизмерительным КТИ-30	0,0030 ... 40,00
Измерение активной, реактивной и полной мощностей Диапазоны измерений активной мощности Р (Вт), реактивной мощности Q (вар) и полной мощности S (В•А): - с датчиком токоизмерительным КТИ-30	0,001 ... 21,00 кВт (квар, кВ•А)
Измерение частоты переменного тока Диапазон измерения частоты, Гц	от 45,00 до 55,00
Измерение угла сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и напряжения, напряжения и тока, тока и тока Диапазон измерения угла сдвига фаз в полосе частот от 45 Гц до 55 Гц, градусов	от - 179,9 до 180,0
Вычисление коэффициента мощности, Кр Диапазон вычисления, Кр	-1,00 ... 1,00

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01