

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Тестер напряжения RGK VT-12



Двухполюсный тестер напряжения RGK VT-12 - это комплексное решение для проведения диагностики электрических цепей, систем электропитания и различного оборудования. Прибор измеряет напряжение в диапазоне 6 - 690 В и частоту тока в пределах от 40 до 400 Гц с точностью от 3%. Благодаря надежности и большому набору функций эта модель востребована как среди частных пользователей, так и среди профессионалов в промышленной и строительной сферах.

Ключевые преимущества

- Работа с постоянным и переменным током в т.ч. в трехфазных сетях.
- Функция фазировки.
- Автоматический выбор диапазона тестирования.
- Проверка проводимости (целостности цепи).
- Определение работоспособности УЗО/УДТ.
- Время замера
- Возможность работы 1 щупом и без батареи.

- Встроенная защита от перегрузки.
- Яркий светодиодный фонарь.

При проведении измерений цифровым тестером напряжения RGK VT-12, полученные значения вольтажа и частоты тока отображаются на дисплее. Специальные индикаторы указывают на полярность и вращение фазы. Прибор также оборудован звуковой сигнализацией, которую при необходимости можно отключить, к примеру, для работы в домашних условиях. Большие желтые кнопки на щупах активируют режим проверки УЗО.

В случае отсутствия батареи или ее разряда цифровой дисплей отключается. При этом прибор может отображать только сам факт наличия напряжения выше определенного порога. В режиме работы 1 щупом электрический тестер обладает схожим функционалом и может использоваться для определения нулевого и фазного проводов.

Корпус этой модели снабжен уплотнительными резинками и защищен от попадания пыли и капель дождя, что позволяет использовать устройство на открытых строительных площадках.

Купить указатель напряжения двухполюсный RGK VT-12, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт – с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.

RGK VT-12	
Параметры измерения напряжения постоянного тока	
Диапазон измерений, В	Разрешение (единица измерения) разрядности (е.м. разрядности)
от 6 до 690	1
Примечание - U - измеренное значение напряжения постоянного тока, мВ	

Параметры измерения напряжения переменного тока

Диапазон измерений, В	Частота, Гц	Разрешение	Пределы
		(единица младшего разряда (е.м.р.)), В	допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, В
от 6 до 690	от 40 до 400	1	$\pm(0,03 \cdot U + 5 \text{ е.м.р.})$

Примечание - U - измеренное значение напряжения переменного тока, В

Параметры измерения частоты

Диапазон измерений, Гц	Разрешение (единица младшего разряда (е.м.р.)), Гц	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений, Гц
		$\pm(0,03 \cdot F + 5 \text{ е.м.р.})$
от 40 до 400	1	

Примечание - F - измеренное значение частоты, Гц

Температурный коэффициент

Модификация	Температурный коэффициент/°C
RGK VT-12	0,1

Светодиоды

Уровни индикации напряжения	12 В, 24 В, 50 В, 120 В, 230 В, 400 В, 690 В
	перемен./пост. тока
Погрешность	соответствует ГОСТ IEC 61243-3:2014
Частотный диапазон	от 40 Гц до 400 Гц
Время отклика	$\leq 0,1$ сек

Функции и параметры

Измерение напряжения	автоматическое
Индикация полярности	автоматическая
Выбор диапазона	автоматический
Пиковый ток в измерительной цепи	Is
Порядок	напряжение от 57 В до 400 В,

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01