

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Радиостанция Аргут А-23 ВТ



Параметр

Рабочий диапазон частот, МГц

Максимальная выходная мощность передатчика, Вт

Тип радиоинтерфейса

Количество каналов

Максимальная выходная мощность передатчика, Вт

Шаг сетки частот, кГц

Входное сопротивление антенны, Ом

Тип ВЧ-соединителя

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

Масса, г

Значение

403-410, 417-422, 433-450,
446.0-446.1, 469-470

5

Аналоговый

16

5

12,5 и 25,0

50

SMA (f)

59x114x41 (без антенны)

59x223x41 (с антенной)

115 (без аккумуляторной
батареи и антенны)230 (со штатной
аккумуляторной батареей
без антенны)

245 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной)

Тип аккумуляторной батареи Li-ion

Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч 2300

Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с
включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 12

(передача/приём/дежурный режим), ч

Приёмник

Тип Прямое преобразования

Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с 0,16 мкВ или -123 дБм
60 (шаг сетки частот 12,5
кГц)
Избирательность по соседнему каналу, дБ 65 (шаг сетки частот 25,0
кГц)

Интермодуляционная избирательность, дБ 60

Номинальная выходная мощность, Вт 0,5

Коэффициент нелинейных искажений, % 5

Передатчик

Отклонение частоты от номинального значения в миллионных
долях (N·10⁻⁶) 3

Мощность несущей, Вт 1 (низкая)
5 (высокая)
2,5 (шаг сетки частот 12,5
кГц)
Максимальная девиация частоты, кГц 5,0 (шаг сетки частот 25,0
кГц)

Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ -60

Коэффициент нелинейных искажений, % 10

Функции

Функция	Наличие или значение
---------	----------------------

Мощность передатчика, Вт	5
--------------------------	---

PMR	Да
-----	----

LPD	Да
-----	----

Ударопрочный корпус	Да
---------------------	----

UHF	Да
-----	----

Диапазон частот, мин., МГц	400
----------------------------	-----

Диапазон частот, макс., МГц	470
-----------------------------	-----

Переключение мощности передатчика	Да
-----------------------------------	----

Вид модуляции	FM
---------------	----

Чувствительность, мкВ	0,16
-----------------------	------

Количество каналов	16
--------------------	----

Количество кодов	121
------------------	-----

Поддержка CTCSS	да
-----------------	----

Режим работы через ретранслятор	да
---------------------------------	----

FM-радиоприемник	да
------------------	----

Голосовая активация через гарнитуру (VOX)	да
---	----

Функция "нажми и говори" РТТ	да
Сканирование каналов	да
Звук при нажатии кнопок	да
Программирование с компьютера	да
Таймер разговора (TOT)	да
Антенна	съемная
Подключение внешней антенны	да
Поддержка стандарта влагозащиты	IPX4
Корпус	пластик с металлическим шасси
Время работы, ч	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора, мА·ч	2300
Индикатор заряда аккумулятора	да
Режим сохранения энергии	да
Регулировка громкости	да
Мощность громкоговорителя, мВт	500
Подключение гарнитуры	да
Шумоподавление	да
Выбор уровня шумоподавления	да
Подставка для зарядки в комплекте	да
Аккумуляторы в комплекте	да
Клипса в комплекте	да
Ширина, мм	59
Высота, мм	114
Толщина, мм	41
Высота с антенной, мм	223
Вес, г.	245
Мин. рабочая температура, °С	-25
Макс. рабочая температура, °С	60

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01