

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Цифровая радиостанция возимая

Аргут А-703М UHF



Параметр

Рабочий диапазон частот, МГц

Максимальная выходная мощность передатчика, Вт

Тип радиоинтерфейса

Цифровой стандарт связи

Спецификация радиоинтерфейса

Речевой кодек

Количество каналов

Шаг сетки частот, кГц

Входное сопротивление антенны, Ом

Тип ВЧ-соединителя

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

Масса, г

Тип аккумуляторной батареи

Значение

403-410, 417-422, 433-450,
446.0-446.1, 469-470

38 (UHF)

Цифровой

DMR

ETSI-TS 102 361-1, -2

AMBE+2

256 (16 зон радиосвязи, 16
каналов в каждой зоне)

12,5 и 25,0

50

UHF (f)

144x51x192

1100 (приёмопередатчик)

нет

	0,4 (дежурный режим)
	0,9 (приём)
	3,5 (передача на пониженной мощности)
Потребляемый ток, А	5,5 (передача на средней мощности)
	6 (передача на номинальной мощности)
	9,7 (передача на повышенной мощности)
	13,8
Номинальное напряжение питания, В	
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч	нет
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С	от -25 до +55
Приёмник	
Тип	Супергетеродин
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,40 мкВ (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц)
	0,35 мкВ (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц)
Чувствительность в цифровом режиме (BER="5%), 1/2 э.д.с	0,25 мкВ
	60 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц)
Избирательность по соседнему каналу, дБ	65 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц)
	65 (UHF, в цифровом режиме)
Интермодуляционная избирательность, дБ	нет
Подавление побочных каналов приёма, дБ	нет
Номинальная выходная мощность, Вт	5
Коэффициент нелинейных искажений, %	5
Передатчик	
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях ($N \cdot 10^{-6}$)	3,5 (UHF, шаг сетки частот 12,5 кГц)
	5,0 (UHF, шаг сетки частот 25,0 кГц)
	1,5 (в цифровом режиме)
	от 3,5 до 7,0 (UHF, пониженная)
	от 7,0 до 8,0 (UHF, средняя)
Мощность несущей, Вт	от 8,0 до 10,0 (UHF, номинальная)
	от 18,0 до 38,0 (UHF, повышенная)
Максимальная девиация частоты, кГц	нет
Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц	2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц)

5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц)	
Относительный уровень побочных излучений, дБ	-60
Коэффициент нелинейных искажений, %	3
Среднеквадратичная ошибка модуляции RMS Deviation Error, %	5
Отклонение символьной девиации от номинального значения (1944 Гц), %	7

??????:

???????	?????? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ?	38 (UHF)
???????????? ? ? ? ? ? ?	??
UHF	??
???????? ? ? ? ? ? , ? ? ? , ? ? ?	136
???????? ? ? ? ? ? , ? ? ? ? , ? ? ?	174
???????? ? ? ? ? ? 2, ? ? ? , ? ? ?	400
???????? ? ? ? ? ? 2, ? ? ? ? , ? ? ?	480
???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
?? ? ? ? ? ? ? ? ?	FM
???????????????? ? ? ?	0,30
???????????? ? ? ? ? ? ?	3000
???????? CTCSS	??
???????? DCS	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (VOX)? ?	??
???????? "???? ? ? ? ? ? ?" PTT	??
???????????? ? ? ? ? ? ?	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (Roger Beep)	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ? (TOT)	??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???? ? ? ?	??
???????? ? ? ? ? ? ?	??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	IPX4
???? ? ? ?	???? ? ? ?
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? ?	5000
???? ? ? ? ? ? ?	??
???????? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?	??
???? ? ? ? ? ? ? ? ?	144
???? ? ? ?	51
???? ? ? ? ? ? ? ? ?	192
?? , ?	1100
?? . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ?	-25
?? ? . ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ?	+55

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01