

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

# Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Измеритель RC AM-3055



## Измеритель RC AM-3055

АМ-3055 представляет собой профессиональный измеритель R/C в едином корпусе с пинцетом. Он разработан специально для применения при настройке и тестировании SMD компонентов на печатных платах, однако может найти применение в разных областях электронной техники.

#### Отличительные особенности:

- Режим автоматического сканирования (Сопротивление/емкость/диод)
- Проверка диодов
- Автоматическое отключение
- Дисплей 5999 единиц, 5 5/6 разряда
- Автоматическое распознавание сопротивления, емкости, диода
- Быстрое измерение высокого сопротивления и емкости

### Технические характеристики измерителя RC AM-3055:

Измерения			
Величина	Диапазон	Разрешение	Погрешность
Сопротивление	300 Om/ 3 KOm/ 30 KOm/ 300 KOm/ 3 MOm/ 30 MOm/ 600 Om/ 6 KOm/ 60 KOm/ 600 KOm/ 6 MOm/ 60 MOm	0,1 Ом	±(1%+5)
Емкость	3 нФ/ 30 нФ/ 300 нФ/ 3 мкФ/ 30 мкФ/ 300 мкФ/ 3 мФ/ 30 мФ/ 6 нФ/ 60 нФ/ 600 нФ/ 6 мкФ/ 60 мкФ/ 600 мкФ/ 6 мФ/ 60 мФ	1 пФ	±(3%+5)
Режим автоматического сканирования	03 МОм/ 400 пФ300 мкФ 06 МОм/ 400 пФ600 мкФ	-	±(1%+5) ±(3%+5)
Общие даные			
Питание	3 В. батарея		
Габариты	181x35x20 мм		
Масса	65 г.		

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01