

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Частотомер электронно-счётный АКИП ЧЗ-85/4



Частотомер электронно-счётный АКИП ЧЗ-85/4

Электронно-счётные частотомеры предназначены для измерения частоты в диапазоне до ГГц, периода, временного интервала, отношения частот, фазового сдвига между сигналами, длительности и скважности импульсов, счета импульсов.

Технические характеристики частотомера АКИП ЧЗ-85/4:

- Диапазон измерений: 1 мГц ... 200 МГц (Опции: до 3 / 6,5 / 12,4 / 16 ГГц)
- ЧЗ-85/4: обеспечивает измерение частоты (F) и периода (T).

- ЧЗ-85/5, ЧЗ-85/6: имеют функции измерения частоты, периода, а также временного интервала, длительности импульса, скважности, количества импульсов, разности фаз, отношения частот.
- Стандартное число каналов (до 200 МГц): 1 изм. вход (ЧЗ-85/4) 2 изм. входа (ЧЗ-85/5, ЧЗ-85/6)
- Вх. внешней опорной частоты (5 / 10 МГц), выход внутр. ОГ (10 МГц)
- Погрешность опорного источника: 2×10^{-7} /год, опции: 5×10^{-8} , 5×10^{-10}
- Статистика для частотных измерений (среднее, минимум, максимум, относительные значения (PPM), СКО, девиация Аллана)
- Автоматический допусковый контроль для частотных измерений (верхний/ нижний порог – 2 режима индикации)
- Макс. разрешение индикатора: 10 разрядов (ЧЗ-85/5), 12 разрядов (ЧЗ-85/4, ЧЗ-85/6)
- Фильтр НЧ, вх. аттенюатор (1х, 10х)
- Интерфейсы USB и RS-232, GPIB (опция)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01