

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Антенна П6-62



Антенна П6-62

Антенна предназначена для измерения напряженности электромагнитного поля совместно с измерительными приемными устройствами. Антенна является биконической вибраторной, состоящей из двух обращенных вершинами друг к другу конусов конечной длины.

Диаграмма направленности антенны подобна диаграмме полуволнового вибратора.

Электрические характеристики антенны приведены совместно с придаваемым к ней рабочим кабелем длиной 10 м. Антенна имеет стандартный коаксиальный соединитель.

Особенности антенны П6-62

- Антенна представляет собой биконический вибратор

- Рабочий диапазон частот - 300 - 1000 МГц
- Волновое сопротивление входа - 50 Ом
- Предел доп. погреш. коэфф. усиления $\leq \pm 1,5$ дБ
- Коэффициент стоячей волны (КСВ) входа ≤ 2
- Уровень сигнала при ортогон. поляризации ≤ -20 дБ
- Поляриз.в вертикальной плоскости 0 – 180°
- Габар.размеры, мм – 400x145x150
- Масса - 1,0 кг
- Рабочие условия эксплуатации: $-50 \leq t^{\circ} \leq +60^{\circ}\text{C}$
- RH – 95 % при $t^{\circ} = 35^{\circ}\text{C}$
- Pмин.= 60 кПа (460 мм рт.ст.)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01