ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Полевой контроллер TOPCON FC-6000 с GSM модемом



## Полевой контроллер TOPCON FC-6000 с GSM модемом

Компания TOPCON рада представить Вам новый мощный, прочный и универсальный полевой контроллер FC-6000 с GSM модемом.

Основные преимущества нового контроллера

- Большой 7-дюймовый дисплей (178 мм), читаемый при ярком солнечном свете
- Четырехядерный процессор Intel® Pentium® N4200
- Операционная система Windows 10 Pro
- Объем оперативной памяти 8 Гб
- Степень пылевлагозащиты IP68 и соответствие стандарту MIL-STD-810G
- 8-мегапиксельная задняя камера, 2-мегапиксельная фронтальная камера
- Встроенный сотовый модуль 4G LTE

Удобный 7-дюймовый дисплей контроллера FC-6000 с GSM модемом, специально разработан для повышения Вашей производительности, в том числе во время работы под прямыми солнечными лучами. FC-6000 с GSM модемом готов к работе в самых сложных полевых условиях! Дождь, снег или град не затруднят Вашу работу благодаря тому, что управлять контроллером можно, используя кончики пальцев, перчатки или стилус.

Новый FC-6000 с GSM модемом обладает высокой степенью пылевлагозащиты IP68, позволяя устройству быть водонепроницаемым на глубине одного метра до двух часов, соответствует стандарту MIL – STD 810G и способен работать при температуре от -20°C до 50°C

Новый портативный полевой компьютер FC-6000 с GSM модемом стал более производительным. FC-6000 с GSM модемом оснащен мощным процессором Intel® Pentium N4200 и операционной системой Windows 10 Pro, благодаря чему можно легко управлять любым программным обеспечением Topcon и работать с графическими файлами большого размера. Идеально подходит для работы с Pocket 3D и для полевых работ, связанных с использованием программного обеспечения MAGNET Field. Помимо проведения полевых работ, MAGNET Field дает возможность использовать встроенные в контроллер цифровые камеры, чтобы делать фотопримечания и автоматически добавлять в них сведения о местоположении. Объем оперативной памяти нового контроллера составляет 8 Гб, что позволяет сохранять и обрабатывать значительное количество информации.

В FC-6000 с GSM модемом встроена эксклюзивная технология связи компании Topcon - LongLink ™, которая обеспечивает возможность подключения и управления тахеометрами и GNSS приемниками Topcon по беспроводной сети до 500 метров!

## Комплектация

- Полевой контроллер FC-6000 с GSM модемом
- Регулируемый наручный ремень
- Зарядное устройство с комплектом международных штекеров
- Стилус с тонким наконечником и ремешком
- Краткое руководство
- Гарантийный талон

Выйдите на новый уровень производительности с мощным полевым контроллером Торсол FC-6000 с GSM модемом!

КОНТРОЛЛЕР	
Процессор	Intel® Quad-Core Pentium N4200
	Inter® Quad-core i entium N+200
Операционная	Microsoft Windows® 10
система	
Память	8GB LPDDR4 RAM
Слоты расширения	Слот SD
Дисплей	7", LCD сенсорный, Широкий XGA с разрешением
Подсветка	Светодиодная
Аудио	3,5мм, поддержка стерео гарнитуры/ микрофона
GPS	Тип: u-blox NEO M8M, точность 2-5 м, 72 канала, частота обновления 5
	Гц

интерфейс и связь	
Интерфейсные порты	USB 1 x Type A (USB 3.0)
Bluetooth	LongLink™ Bluetooth technology V5.0 Class 1.5, BLE support
WiFi	802.11 a/b/g/n 2.4 Гц и 5 Гц
ПИТАНИЕ	
Встроенные батареи	встроенная и сменная Li-Ion, 3.7 В постоянного тока, 10600 мАч, 38.16 Вт-ч
Время непрерывной работы	До 15 часов (5 часов от встроенной батареи, 10 часов от съемной батареи)
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Защищенность	IP68, стандарт для воды, влажности, песка и пыли, вибрации, высоты, ударов, низких температур, высоких температур, перепадов температур MIL-STD810G
Рабочие температуры	от -20ºC до +50ºC
Размеры	215 x 137 x 35 мм
Модем	Internal GSM 4G LTE
Камера	Задняя камера: 8Mп с LED подсветкой, Фронтальная камера: 2Mп

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01