

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Радиостанция Аргут А-18



Параметр

Значение

	связные каналы международного мореплавания
Рабочий диапазон частот, МГц	156,025-157,425, 160,625-162,000
	аварийный канал № 16
	156,800
	каналы метеослужбы
	162,400-163,275
Частотный диапазон	Морской
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт	5
Тип радиоинтерфейса	Аналоговый
	58 (сетка частот INT)
	48 (сетка частот USA)
Количество каналов	62 (сетка частот CAN)
	аварийный канал № 16
	10 (метеослужба)
Шаг сетки частот, кГц	50
Входное сопротивление антенны, Ом	50
Тип ВЧ-соединителя	SMA (f)

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	3x148x42 (без антенны) 63x276x42 (с антенной)
Масса, г	260 (без антенны) 285 (с антенной)
Тип аккумуляторной батареи	Li-ion
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч	1800
Номинальное напряжение питания, В	7,4
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, °С	от -20 до +60
Приёмник	
Тип	Прямого преобразования
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с	0,25 мкВ или -119 дБм
Избирательность по соседнему каналу, дБ	60
Интермодуляционная избирательность, дБ	65
Номинальная выходная мощность, Вт	1
Коэффициент нелинейных искажений, %	5
Передатчик	
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6)	2,5
Мощность несущей, Вт	2 (низкая) 5 (высокая)
Максимальная девиация частоты, кГц	5

Функции

Функция	Наличие или значение
Влагозащищенный корпус	да
Ударопрочный корпус	да
Переключение мощности передатчика	да
Вид модуляции	FM
Режим работы через ретранслятор	да
Функция "нажми и говори" PPT	да
Сканирование каналов	да
Блокировка клавиатуры	да
Звук при нажатии кнопок	да
Сигнал окончания передачи (Roger Beep)	да
Антенна	съёмная
Подключение внешней антенны	да
Дисплей	да
Подсветка дисплея	да
Поддержка стандарта влагозащиты	IPX7
Корпус	пластик с металлическим шасси
Индикатор заряда аккумулятора	да
Режим сохранения энергии	да
Регулировка громкости	да
Сигнал вызова	да
Количество сигналов вызова	5

Подключение гарнитуры	да
Шумоподавление	да
Выбор уровня шумоподавления	да

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01