Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

# Измеритель параметров УЗО ПЗО-510/1



# Измеритель параметров УЗО ПЗО-510/1

Прибор предназначен для проверки устройств защитного отключения (УЗО) типов АС, А. Тип УЗО и его номинальный дифференциальный ток выставляется в приборе в ручную. Все типы УЗО не имеющие в составе операционного усилителя с пороговым значениям, можно проверить с помощью прибора в автономном режиме, например при покупке, не подключая к сети напряжения. Питание прибора осуществляется от пяти батарей 1,5 В типа АА. Рабочий диапазон температур от -15 до +55 ОС.

Межповерочный интервал 2 года.

### Функциональные возможности

• измерение тока срабатывания УЗО типа АС, А (10, 30, 100, 300, 500 мА) с возможностью установки начальной фазы тока, угла задержки фазы тока, полярности тока, постоянной составляющей;

- измерение времени отключения УЗО типа АС, А;
- измерение действующего значения напряжения переменного тока одновременно по цепям (L-N, L-PE, N-PE);
- измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В;
- измерение параметров УЗО по заранее заданной программе испытаний.

## Технические характеристики ПЗО-510/1:

Параметр	Значение	
	П30-510	П3О-510/1
Измерение параметров устройств защитного отключения типа	AC, A, B	AC, A
Измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами, мА	10, 30, 100, 300, 500	
Измерение действующего значения напряжения переменного тока, В	10-300 одновременно по цепям (L-N, L- PE, N-PE)	
Измерение активного сопротивления петли "фазануль", Ом	04-60,0	нет
Питание	Аккумулятор Ni-Mh 6 В 2 А/Ч или батареи типа АА 1,5 В х 5 шт.	Батареи типа АА 1,5 В x 5 шт.
Температурный диапазон, °С	От -15 до +55	
Память	10000 измерений	последнее измерение
Связь с ПК	Bluetooth	нет
Тип корпуса	IP54	
Габариты, мм	65x105x245	90x105x245
Магнитный держатель	да	нет

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01